

導入に失敗しようが当方は一切の責任を取りません、それを了承した上で導入を行って下さい。

## 必要なもの

- ▶ PSP (1000,2000のロットG以前)
- ▶ パンドラバッテリー (自作可)
- ▶ メモリースティック (フォーマットします)
- ▶ USB接続ケーブル
- ▶ パソコン

## 導入準備

### まずはマジックメモリースティック(以降MMG)を作成します。

- ▶ PSP Pandora Deluxe ver.2.6をダウンロードしておく。
- ▶ PSPにメモリースティックを入れ、PSP上からフォーマットします。
- ▶ PSPとPCをUSB接続します。
- ▶ 先程のPSP Pandora Deluxe ver.2.6を開く。
- ▶ Fileから Load 3.90 EBOOT.PBP を選択。
- ▶ ファイルを選択したファームウェアの右の Copy Firmware にチェックをいれる。
- ▶ 画面上にある「Installation Options」タブをクリック。
- ▶ Despertar Cementerio v5 (3.90 M33-3) にチェックをいれる。
- ▶ Firmware+Pandora Options タブに戻り、「PandoraButton～」内のプルダウンメニューを指定 (先程の手順でチェックをいれた箇所が選択可能) LTrigger を選択する。
- ▶ PSP InfomationのPSP Drive LocationがPSPの接続ドライブになっていることを確認し、Startをクリック。
- ▶ メモリースティックへファイルを転送する。確認画面がでたら「はい」or「OK」を円卓。
- ▶ ~ completed successfullyとでたら作業終了。

## いよいよ導入！

- ▶ PSPを強制終了し、Lトリガーをおしながらパンドラバッテリーをセット。自動的に電源が入る。
- ▶ 表示言語が英語の際は決定が×、キャンセルが になります。
- ▶ 一番上の「Install 3.90 M33」を選択。
- ▶ フラッシュの書き換えが始まり、しばらくすると「Install is complete」と出たら ボタン (×) を押して電源を落とす。
- ▶ 3.90の導入完了です
- ▶ 表示言語が英語になった場合、「Settings」 「System Settings」 「Restore Default Settings」 「Yes」を選択して初期化完了後、再起動で普通に戻る。

## 最新版を導入しよう！

- ▶ 5.00 M33-3をダウンロードし、解凍、EBOOT.PBPをPSP/GAME/UPDATEに入れる。
- ▶ <http://www.psp-hacks.com/>から、公式ファーム5.00を入手。ダウンロードし、中のEBOOT.PBPを500.PBPに名前を変更。これもUPDATEに入れておく。
- ▶ PSPを起動し、ゲーム メモリースティック PSPアップデート ver5.00を起動
- ▶ 真っ暗な画面になり「~ Press X to start the update ~」がでたら、x ボタンを押す。
- ▶ しばらくすると画面が切り替わるので、「開始する」を選択。アップデートする。
- ▶ これで5.00 M33-3が導入できました！